



Doro PhoneEasy® 312cs

Téléphone ergonomique avec large afficheur

Notre téléphone best-seller évolue en version auto-alimentée pour une installation plus facile. L'alimentation de la ligne téléphonique suffit à alimenter le téléphone, une seule connexion est nécessaire. De plus, son clavier à grandes touches, son afficheur très lisible, son mains-libres et son indicateur lumineux de sonnerie en font un produit très facile à utiliser.

- ✓ Afficheur extra-large et très contrasté
- ✓ Volume réglable facilement
- ✓ Mains-libres



Doro PhoneEasy® 312cs

Fonctions principales

Prénumérotation	✓
Mains-libres	✓
Chronomètre des conversations	✓
Menu déroulant	✓
Horloge	✓

Mémoires

Touche bis	15
Mémoires directes	3
Mémoires indirectes	10
Nombre de positions du répertoire	30

Afficheur de la base

Afficheur alphanumérique	✓
Dimensions de l'afficheur (h x l inch)	95*35
Afficheur avec gros caractères	✓

Sons et signaux

Sonneries monophoniques	9
Vibreur	✓
Nombre de niveaux de réglage de la sonnerie (hors coupure)	3
Coupure de la sonnerie	✓

Paramètres acoustiques

Niveau maximal d'atténuation du signal entrant (dB RLR)	16
Niveau minimal d'atténuation du signal entrant (dB RLR)	-6
Niveau minimal du volume sonore (dB(A))	94
Compatible appareils auditifs	✓
Niveau de sensibilité HAC* (dB-A/M)	-24
Classification de la réponse fréquentielle HAC* (permissible range)	✓
Volume sonore maxi de la sonnerie (dB(A)) à un mètre	85
DAS (900MHz/1800MHz)	✓

Identification de l'appelant



Doro PhoneEasy® 312cs

Présentation du nom/numéro:¹ 15

Présentation du nom enregistré dans le répertoire ✓

Horodatage par l'horloge du téléphone (date/heure) ✓

Ergonomie

Surfaces faciles à nettoyer ✓

Combiné facile à prendre en main ✓

Eco functionality ✓

Touches très contrastées faiblement réfléchissantes ✓

Touches de forme concave ✓

Légère inclinaison pour limiter les efforts ✓

Technologie

Peut être raccordé directement à la ligne téléphonique du réseau RTC ✓

